

KOGANEI

制御機器

SOLENOID VALVES JC,JE SERIES 電磁弁 JC・JE シリーズ INDEX

RoHS指令規制物質対応製品

特長	226
バリエーション	228
取扱い要領と注意事項	229
JCシリーズ	
仕様一覧	232
注文記号	236
寸法図	239
JEシリーズ	
仕様一覧	246
注文記号	250
寸法図	253



注意


ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック イキスト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

「使いやすく、シンプルな構造！」
 多様なニーズとプロの制御に応えるべく、
 さらなる低消費電力化や高速応答性、大流量化を実現しました！

New Standard Valve **電磁弁JC・JEシリーズ**
 (2・3・5ポートパイロット形電磁弁)



SOLENOID VALVES
JC series



- **Space Assist**— 薄形・コンパクト形状
 バルブ幅：10mm
 バルブ全長：65.4mm
- **Range Assist**— 小形でも大流量
 音速コンダクタンスC：0.6dm³/(s・bar)
 (有効断面積S：3.0mm²)
 φ40までのシリンダ駆動制御に最適。
- **Response Assist**— 高速応答を実現
 応答時間：ON時 6ms/OFF時 7ms以下
 (高応答タイプシングルソレノイドの場合)
- **Power Assist**— 低消費電力化を実現
 標準タイプ：0.55W 低電流タイプ：0.15W

製造ラインや機械・装置等で、電磁弁に求められる
各種ファクタを的確にアシスト。小形バルブのNEWスタンダード！

● **Reliability Assist—**

信頼性を向上

バルブ技術を集大成した新ソレノイド構造と主軸構造が、寿命・応答性等の基本性能をアップさせました。

● **Environment Assist—**

環境性の向上

グロメットタイプは防湿仕様となっています。


(JC・JEシリーズ共通)




● **Option Assist—**

DINレール搭載可能

A形マニホールド（ベース配管形）は、DINレールによる取付けが可能です。
(JC・JEシリーズ共通)



SOLENOID VALVES JE series



● **Space Assist— 薄形・コンパクト形状**

バルブ幅：12mm

バルブ全長：80mm

● **Range Assist— 小形でも大流量**

音速コンダクタンスC：1.9dm³/(s・bar)
(有効断面積S：9.5mm²)

φ80までのシリンダ駆動制御に最適。

● **Response Assist— 高速応答を実現**

応答時間：ON時 6ms/OFF時 10ms以下

(高応答タイプシングルソレノイド仕様の場合)

● **Power Assist— 低消費電力化を実現**

標準タイプ：0.55W 低電流タイプ：0.15W

● **Safety Assist— 誤作動防止機構**

レバー形手動ボタンは誤作動防止機構付で、安全面を強化しました。

(JEシリーズのみ)




プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


—Product Variety—
ワイドバリエーションで対応

電磁弁JCシリーズ



単体（直接配管）



電磁弁JEシリーズ




単体（ベース配管）




**F形マニホールド
（直接配管形）**

2・3・5ポート混合取付用マニホールド




2・3・5ポート混合取付用マニホールド




**A形マニホールド
（ベース配管形）**

2・3・5ポート混合取付用マニホールド



2・3・5ポート混合取付用マニホールド



**機能別ソレノイド
（JC・JEシリーズ共通）**

- ハウジングの色により、標準タイプ、低電流タイプ、高応答タイプの識別ができます。

標準タイプ：ブルー



低電流タイプ：ライトブルー



高応答タイプ：ホワイト






ソレノイド

内部回路

●DC12V, DC24V

(標準タイプ)


LEDインジケータ付ソレノイド・サージ対策済



●DC24V

(低電流、高応答タイプ)

LEDインジケータ付ソレノイド・サージ対策済




1. ピン間はメガテストを行わないでください。
2. 回路内に漏れ電流があると電磁弁が復帰しないなどの誤作動をすることがあります。必ず232、246ページの電気仕様に記載の許容回路漏れ電流以下でお使いください。回路条件などにより漏れ電流が許容値を超える場合は最寄りの弊社営業所へご相談ください。
3. ダブルソレノイド仕様の場合、両ソレノイドへの同時通電は行わないでください。
4. ハウジングの色は標準タイプがブルー、低電流タイプがライトブルー、高応答タイプがホワイトとなります。
5. 低電流タイプ、高応答タイプは電源電圧を徐々に上げると作動しません。必ず適正な電圧を加えてください。


低電流、高応答タイプの作動原理

低電流タイプ、高応答タイプは上記のようにタイマー回路を採用することにより、一定時間後の定常状態では起動時の約1/3の消費電力となり、省電力化を実現しています。

●低電流タイプの電力波形




●高応答タイプの電力波形



プラグコネクタ


プラグコネクタの着脱

コネクタを指でつまみピンに挿入し、レバーの爪がハウジングの凸部に引掛かるまで押し込むと装着されます。コネクタを離脱するには、レバーをコネクタ本体と一緒につまみ、レバーの爪をハウジングの凸部から外して引き抜きます。



リード線とコンタクトの圧着


リード線をコンタクトに圧着するためには、リード線先端の被覆を4mmはがし、コンタクトに挿入して圧着します。このとき、被覆が芯線の圧着部にかからないように注意してください。



1. リード線は強く引っ張らないでください。
2. リード線とコンタクトの圧着には、必ず専用の工具を使用してください。
コンタクト：形式 702062-2M 住鋺テック株式会社製
手動工具：形式 F1-702062 住鋺テック株式会社製

コンタクトとコネクタの着脱

リード線付コンタクトをコネクタの□穴に押し込むと、コンタクトのフックがコネクタに引掛かり固定されます。リード線を軽く引いて抜けないことを確認してください。コネクタ側面の長方形の穴から、先端の細いもの（時計ドライバーなど）でフックを上を押上げるようにしながらリード線を引くと、外れます。




1. リード線は強く引っ張らないでください。接触不良や断線などの原因となります。
2. ピンが曲がった場合は、時計ドライバーなどで、静かにピンをまっすぐにしてからコネクタを装着してください。



側面取付時の注意 (JEシリーズ)


電磁弁JEシリーズ単体を図のような側面取付で使用する場合、継手が取付面に干渉するため、側面取付用取付ベース-22が必要になります。なお、6mmチューブ用のクイック継手ATS6-M5、TL6-M5は取付けできません。六角穴付ストレートまたはクイック継手ミニタイプを使用してください。



手動機構


ノンロック形

手動ボタンをつきあたるまで押して操作します。シングルソレノイドでは、手動ボタンを押している間、バルブは通電時と同じ状態になり、離すと復帰します。ダブルソレノイドでは、14(SA)側の手動ボタンを押すと、14(SA)通電時と同じ状態に切り換わり、手動ボタンを離してもその状態が保持されます。復帰させるときは、12(SB)側の手動ボタンを操作します。ソレノイド12(SB)も同様です。



ロック形

時計ドライバーで手動ボタンを右に45°回すとロックされます。ロックされた状態から左に45°回すと、手動ボタンが元の位置に復帰し、ロックが解除されます。(高応答タイプは除く)




プ チ バ ル ブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック イア スト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

レバー形（JEシリーズのみ）


手動レバーを押した状態から、90° 時計方向へ回すとロックされます。ロック状態から反時計方向に90° 回すと手動レバーが元の位置に復帰し、ロックが解除されます。手動レバーを回転させなければ、ノンロック形と同様に手動レバーを押している間、バルブは通電時と同じ状態となり、離すと復帰します。

安全プレートは、手動レバーを誤って押しては困る場合などの誤作動防止用として活用できます。なお、手動レバーをロックした状態では、安全プレートを操作することはできません。




●安全プレートの操作方法

- ①手動レバーがOFF状態であることを確認します。
- ②安全プレートの中央を矢印方向へ止まるまで約3mm程度スライドさせると、手動レバーを押すことができなくなります。
- ③解除する際は、安全プレートを矢印と反対方向へ止まるまでスライドさせます。




- 1. JC、JEシリーズはパイロット形電磁弁ですので、1 (P) ポートにエアを供給しないと、手動ボタン、手動レバーを操作しても主弁は切り換わりません。**
- 2. 手動ボタン、手動レバーは、平常運転開始前に必ずロックを解除してください。**
- 3. 手動ボタン、手動レバーは、針などのように極端に先端の細いものでは操作しないでください。ボタンを破損することがあります。**
- 4. レバー形については、安全プレートをスライドさせる際に必要以上の力を加えないでください。故障の原因になります。(推奨3N)**



マニホールド


DINレールへの取付（A形マニホールド）

DINレール取付金具付は、取付金具と固定ねじが添付されています。はじめにマニホールドに取付金具を固定ねじで仮止めしてください。




●取付時

- ①図の方向から取付金具のフックをDINレールのツバへ引掛け、マニホールドを押し込んでDINレールへはめ込みます。




- ②マニホールド底面に取付金具が密着するように、固定ねじを締め付けてDINレールに固定します。
推奨締付トルク:98N・cm



- 取付金具をDINレールへセットした後では、DINレール上をスライドする事ができなくなりますので、あらかじめ設置したい位置へマニホールドをセットしてください。**

●取外し時

- ①固定ねじを緩めて取付金具からマニホールドを外します。
- ②取付金具の開放レバーの下へ、マイナスドライバー等を挿入し、開放レバーをゆっくり持ち上げるようにして取付金具を外します。




- 取外しの際は、取付金具の板ばね効果により、金具が飛ぶ場合があります。作業を行なう場合には、十分に安全を確認しながら行なってください。また、取付金具をDINレールから外す時には、必ずマイナスドライバー等を使用してください。強い衝撃が掛かるために、指で作業する事は危険ですのでしないでください。**

●垂直方向への取付方向

垂直方向へマニホールドを取り付ける時には、開放レバーが下向きになるように取り付けてください。

- マニホールドの落下に注意してください。**




マニホールドへのバルブの取付

マニホールドへバルブを取り付ける場合、バルブ取付ねじの推奨締付トルクは14.7N・cmです。

電磁弁JCシリーズ

JC



プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC
JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

ブチバルブ

G010

010

025

030

EAEB

050

100

130230

200

JA

JCJE

iB-ZERO

110

180

112182

Fシリーズ

240

PA
PB

300

430

600

丸形

空気
作動弁

水取り
バルブ

チェック弁

シャトル弁

クイック
エキゾースト

手動・
機械
作動弁

TAC

PAG
PAU

ハイサイ
クル

高速弁
Kシリーズ

PVR

KFPV

角形
真空弁

丸形
真空弁

I/O
ターミナル

JCシリーズ 仕様一覧

仕様

基本形式と弁機能

項目	基本形式	直接配管・ F形マニホールド用	JC10□F1 JC10□F2 JC10□F3 JC10□F4	JC10□F5	JC10□F6	JC10□F7 JC10□F8 JC10□F9
	項目	ベース配管・ A形マニホールド用	JC10□A1 JC10□A2 JC10□A3 JC10□A4	JC10□A5	JC10□A6	JC10□A7 JC10□A8 JC10□A9
ポジション数		2ポジション				3ポジション
ポート数		2・3ポート		5ポート		
弁機能		シングルソレノイド NC、NO		シングルソレノイド	ダブルソレノイド	クローズセンタ、エキゾースセンタ、プレッシャセンタ

備考：オプション仕様と注文記号は236ページをご覧ください。

仕様

項目	基本形式	直接配管・ F形マニホールド用	JC10□F1 JC10□F2 JC10□F3 JC10□F4	JC10□F5	JC10□F6	JC10□F7 JC10□F8 JC10□F9	
		ベース配管・ A形マニホールド用	JC10□A1 JC10□A2 JC10□A3 JC10□A4	JC10□A5	JC10□A6	JC10□A7 JC10□A8 JC10□A9	
使用流体			空気				
作動方式			内部パイロット形				
流量特性 ^{注1}	音速コンダクタンスC dm ³ / (s・bar)		0.6				
	有効断面積S mm ²		3.0				
配管接続口径 ^{注2}			M5×0.8				
給油			不要				
使用圧力範囲		MPa	0.2～0.7		0.25～0.7		
保証耐圧力		MPa	1.05				
応答時間 ^{注3} ON／OFF時	ms	標準タイプ	12/20以下		12以下	10/30以下	
		低電流タイプ (L)	12/50以下		12以下	10/60以下	
		高応答タイプ (S)	6/7以下		6以下	6/12以下	
最高作動頻度	Hz	標準タイプ	5				
		低電流タイプ (L)	2				
		高応答タイプ (S)	10				
自己保持に必要な最小励磁時間 ^{注4}		ms	—		50	—	
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)			℃				5～50
耐衝撃			m/s ²	1373.0 (軸方向294.2)		1373.0 (軸方向147.1)	1373.0 (軸方向196.0)
取付方向			自由				

注1：詳細は、233ページの流量特性の項をご覧ください。
2：詳細は、234ページの配管接続口径の項をご覧ください。
3：空気圧力0.5MPa時の値。3ポジションバルブはバルブ中立状態からの値です。
4：ダブルソレノイドの場合。

電気仕様

項目 \ 定格電圧			DC12V(標準タイプ)	DC24V(標準タイプ)	DC24V(低電流タイプ)	DC24V(高応答タイプ)
使用電圧範囲			V 10.8～13.2 (12±10%)	21.6～26.4 (24±10%)	21.6～26.4 (24±10%)	21.6～26.4 (24±10%)
標準	電流値(定格電圧印加時) mA (r.m.s)		46	23	—	—
	消費電力 W		0.55	0.55	—	—
低 高 電 応 流 答 タ イ イ プ	電流値(定格電圧印加時)	起動 mA	—	—	23	125
		定常 mA	—	—	6.3	46
	消費電力	起動 W	—	—	0.55	3
		定常 W	—	—	0.15	1.1
	起動状態の時間(標準時間) ms		—	—	200以下	30以下
	許容回路漏れ電流 mA		2	1	0.5	4
絶縁抵抗 MQ			100以上(DC500Vメガによる値)			
LEDインジケータの色			赤			
サージ対策(標準装備)			フライホイルダイオード			

流量特性

流量特性の試験方法は、JIS B 8390:2000 (空気圧－圧縮性流体用機器－流量特性の試験方法) に適合する。


●単体使用時（継手付）

基本形式		流路	音速コンダクタンスC dm ³ / (s・bar)	臨界圧力比b	有効断面積S [Cv値] mm ²
直接配管 ^{注1}	JC10□F5 JC10□F6	1 (P) → 4 (A)	—	—	2.80 [0.16]
		1 (P) → 2 (B)	—	—	
		4 (A) → 5 (R1)	—	—	
		2 (B) → 3 (R2)	—	—	
	JC10□F7 JC10□F8 JC10□F9	1 (P) → 4 (A)	—	—	2.50 [0.14]
		1 (P) → 2 (B)	—	—	
		4 (A) → 5 (R1)	—	—	
		2 (B) → 3 (R2)	—	—	
ベース配管 ^{注2} (サブベース付)	JC10□A5 JC10□A6	1 (P) → 4 (A)	0.58	0.40	2.90 ^{注5} [0.16]
		1 (P) → 2 (B)	0.57	0.37	2.85 ^{注5} [0.16]
		4 (A) → 5 (R1)	0.51	0.29	2.55 ^{注5} [0.14]
		2 (B) → 3 (R2)	0.61	0.26	3.05 ^{注5} [0.17]
		1 (P) → 4 (A)	0.52	0.36	2.60 ^{注5} [0.14]
	JC10□A7 JC10□A8 JC10□A9	1 (P) → 2 (B)	0.53	0.33	2.65 ^{注5} [0.15]
		4 (A) → 5 (R1)	0.49	0.27	2.45 ^{注5} [0.14]
		2 (B) → 3 (R2)	0.55	0.27	2.75 ^{注5} [0.15]

●マニホールド搭載時（継手付）

基本形式		流路	音速コンダクタンスC dm ³ / (s・bar)	臨界圧力比b	有効断面積S ^{注5} [Cv値] mm ²
F形マニホールド ^{注3} (直接配管形)	JC10□F1 JC10□F2 JC10□F3 JC10□F4 JC10□F5 JC10□F6	1 (P) → 4 (A)	0.66	0.54	3.30 [0.18]
		1 (P) → 2 (B)	0.62	0.46	3.10 [0.17]
		4 (A) → 5 (R1)	0.58	0.33	2.90 [0.16]
		2 (B) → 3 (R2)	0.55	0.14	2.75 [0.15]
		1 (P) → 4 (A)	0.56	0.41	2.80 [0.16]
	JC10□F7 JC10□F8 JC10□F9	1 (P) → 2 (B)	0.56	0.42	2.80 [0.16]
		4 (A) → 5 (R1)	0.53	0.32	2.65 [0.15]
		2 (B) → 3 (R2)	0.50	0.13	2.50 [0.14]
A形マニホールド ^{注4} (ベース配管形)	JC10□A1 JC10□A2 JC10□A3 JC10□A4 JC10□A5 JC10□A6	1 (P) → 4 (A)	0.61	0.33	3.05 [0.17]
		1 (P) → 2 (B)	0.60	0.31	3.00 [0.17]
		4 (A) → 5 (R1)	0.61	0.08	3.05 [0.17]
		2 (B) → 3 (R2)	0.60	0.08	3.00 [0.17]
		1 (P) → 4 (A)	0.54	0.29	2.70 [0.15]
	JC10□A7 JC10□A8 JC10□A9	1 (P) → 2 (B)	0.54	0.30	2.70 [0.15]
		4 (A) → 5 (R1)	0.57	0.08	2.85 [0.16]
		2 (B) → 3 (R2)	0.54	0.09	2.70 [0.15]


注1：配管ポート1 (P)、2 (B)、4 (A) にクイック継手ATS4-M5-Dを取り付けた場合。
2：配管ポート1 (P)、2 (B)、4 (A) にクイック継手ATS6-M5-Dを取り付けた場合。
3：配管ポート2 (B)、4 (A) にクイック継手ATS4-M5-Dを取り付けた場合。
4：配管ポート2 (B)、4 (A) にクイック継手ATS6-M5-Dを取り付けた場合。
5：有効断面積Sは、音速コンダクタンスCから換算した数値 (S=5.0×C)。



・図は放出法による流量計算式を使用しています。
・流量は、目安としてご覧ください。


5ポート、2ポジション

シングルソレノイド





JC10F5
非通電時

ダブルソレノイド



JC10F6
〔ソレノイド12(SB)に通電後、解除した状態〕




主要部材質

名称	材質
本体	アルミ合金(アルマイト)
主軸	アルミ合金(アルマイト)
リップシール	合成ゴム
フラップ	合成ゴム
バルブ	
取付ベース	軟鋼(亜鉛めっき)
サブベース	アルミ合金(アルマイト)
ブランジャ	電磁ステンレス
コラム	電磁ステンレス
エンドカバー	樹脂
マニ	
ホールド	
本体	アルミ合金(アルマイト)
ブロックプレート	軟鋼(ニッケルめっき)
パッキン	合成ゴム

5ポート、3ポジション


〔14(SA)、12(SB)ともに非通電時〕

クローズドセンタ




JC10F7

エキゾーストセンタ






JC10F8

プレッシャセンタ

















JC10F9




プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC
JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

JCシリーズ バルブ単体 注文記号


	■バルブ仕様 F1, A1：2ポート常時閉 (NC) F2, A2：2ポート常時開 (NO) F3, A3：3ポート常時閉 (NC) F4, A4：3ポート常時開 (NO) F5, A5：5ポート2ポジション・シングル F6, A6：5ポート2ポジション・ダブル F7, A7：3ポジション・クローズドセンタ F8, A8：3ポジション・エキゾーストセンタ F9, A9：3ポジション・プレッシャセンタ		■サブベース サブベースなし  無記入 サブベース付  -25		■手動機構 ノンロック形  無記入 ロック形 ^{注3}  -81		■配線仕様 Sタイププラグコネクタ リード線300mm  -PS Lタイププラグコネクタ リード線300mm  -PL Sタイププラグコネクタ リード線1000mm  -PS1 Lタイププラグコネクタ リード線1000mm  -PL1 Sタイププラグコネクタ リード線3000mm  -PS3 Lタイププラグコネクタ リード線3000mm  -PL3 Sタイププラグコネクタ コネクタなし  -PSN Lタイププラグコネクタ コネクタなし  -PLN グロメット ^{注4} リード線300mm (防湿仕様)  -GL		■電圧 -DC24V -DC12V ^{注5}
■形式 JC10 標準タイプ JC10L 低電流タイプ JC10S 高応答タイプ	形式	バルブ仕様	取付ベース	サブベース	マフラ	手動機構	配線仕様	電圧	
直接配管	JC10 JC10L JC10S	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9	無記入 -21		無記入 -75 ^{注1}	無記入 -81 ^{注3}	-PS -PS1 -PS3 -PSN -PL -PL1 -PL3 -PLN -GL ^{注4}	-DC24V -DC12V ^{注5}	
ベース配管	JC10 JC10L JC10S	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9		無記入 -25	無記入 -75 ^{注2}	無記入 -81 ^{注3}	-PS -PS1 -PS3 -PSN -PL -PL1 -PL3 -PLN -GL ^{注4}	-DC24V -DC12V ^{注5}	

注1：直接配管用のマフラはM3×0.5のため、サブベース配管用には使用できません。
注2：サブベース配管用マフラ付の場合は、必ず-25(サブベース)と-75(マフラ)の両方を記入してください。
サブベース配管用のマフラはM5×0.8のため、直接配管用には使用できません。
注3：ロック形手動ボタンは、高応答タイプJC10Sにはありません。
注4：グロメットは、低電流タイプJC10L、高応答タイプJC10Sにはありません。
注5：DC12V仕様は、低電流タイプJC10L、高応答タイプJC10Sにはありません。




■マニホールド仕様

F形 (直接配管形)



F

A形 (ベース配管形)



A

■取付方式

直接取付



無記入

DINレール取付金具付
(A形マニホールドのみ)



-DN

取付金具は、
添付されています。

■バルブ仕様

- F1, A1** : 2ポート常時閉 (NC)
F2, A2 : 2ポート常時開 (NO)
F3, A3 : 3ポート常時閉 (NC)
F4, A4 : 3ポート常時開 (NO)
F5, A5 : 5ポート2ポジション・シングル
F6, A6 : 5ポート2ポジション・ダブル
F7, A7 : 3ポジション・クローズドセンタ
F8, A8 : 3ポジション・エキゾーストセンタ
F9, A9 : 3ポジション・プレッシャセンタ

■形式

- JC10**
標準タイプ
JC10L
低電流タイプ
JC10S
高応答タイプ

■手動機構

ノンロック形



無記入

ロック形^{注2}



-81

■配線仕様

Sタイププラグコネクタ
リード線300mm



-PS

Lタイププラグコネクタ
リード線300mm



-PL

Sタイププラグコネクタ
リード線1000mm



-PS1

Lタイププラグコネクタ
リード線1000mm



-PL1

Sタイププラグコネクタ
リード線3000mm



-PS3

Lタイププラグコネクタ
リード線3000mm



-PL3

Sタイププラグコネクタ
コネクタなし




-PSN

Lタイププラグコネクタ
コネクタなし



-PLN

グロメット^{注3}
リード線300mm
(防湿仕様)



-GL

■電圧

-DC24V

-DC12V^{注5}

形式	連数	マニホールド仕様	取付方式	ステーション	形式	バルブ仕様	手動機構	配線仕様	電圧
マニホールド形式					搭載バルブ形式				
JCM	2 ・ ・ ・ 20	F		stn.1 ・ ・ ・ stn.□ _{注1}	JC10 JC10L JC10S	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9	無記入 -81 _{注2}	-PS -PS1 -PS3 -PSN -PL -PL1 -PL3 -PLN _{注3} -GL	-DC24V -DC12V _{注5}
				JCBP（ブロックプレートの場合）					
		A	無記入 -DN	stn.1 ・ ・ ・ stn.□ _{注1}	JC10 JC10L JC10S	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9	無記入 -81 _{注2}	-PS -PS1 -PS3 -PSN -PL -PL1 -PL3 -PLN _{注3} -GL	-DC24V -DC12V _{注5}
				JCBP（ブロックプレートの場合）					

注1 : マニホールドの左側からのバルブ取付位置。

2 : ロック形手動ボタンは、高応答タイプJC10Sにはありません。

3 : グロメットは、低電流タイプJC10L、高応答タイプJC10Sにはありません。

4 : DC12V仕様は、低電流タイプJC10L、高応答タイプJC10Sにはありません。

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

JCシリーズ アディショナルパーツ 注文記号

ブロックプレート (ブロックプレート、取付ねじ2本)

JCBP

コネクタ関係

EAZ -

コネクタ仕様

- P** : コネクタ・リード線長さ300mm
- P1** : コネクタ・リード線長さ1000mm
- P3** : コネクタ・リード線長さ3000mm
- PN** : コネクタ・リード線なし (コンタクト付)

DINレール取付金具 (ねじ付)

JCZ -DN



コモンコネクタアセンブリ

EAZ -

コネクタ仕様

- PA** : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
- PA1** : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
- PA3** : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm
- PB** : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
- PB1** : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
- PB3** : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm
- PC** : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
- PC1** : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
- PC3** : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm
- CPN** : プラスコモン・コネクタ・リード線なし (ショートバー、コンタクト付)
- MA** : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
- MA1** : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
- MA3** : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm
- MB** : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
- MB1** : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
- MB3** : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm
- MC** : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm
- MC1** : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm
- MC3** : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm
- CMN** : プラスコモン・コネクタ・リード線なし (ショートバー、コンタクト付)

Aタイプ形式: EAZ-PA□※



Aタイプ形式: EAZ-MA□※



Bタイプ形式: EAZ-PB□※



Bタイプ形式: EAZ-MB□※



Cタイプ形式: EAZ-PC□※




Cタイプ形式: EAZ-MC□※




※リード線長さ 無記入 : 300mm
1 : 1000mm
3 : 3000mm

使用例



プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


オプション



形式	記号	A	B	備考
JC10F1～JC10F5,JC10A1～JC10A5		65.4	70.4	バルブ端面までの全長
JC10LF5,JC10LA5,JC10SF5,JC10SA5		—	70.4	


JCシリーズ バルブ単体 寸法図 (mm)

5ポート ダブルソレノイド
JC10□F6-PL



5ポート ダブルソレノイド (サブベース付)

JC10□A6-25-PL




JCシリーズ バルブ単体 寸法図 (mm)

5ポート 3ポジション

JC10□F7-PL

JC10□F8-PL

JC10□F9-PL




プチバルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
iB-ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気作動弁
水取りバルブ
チェック弁
シャトル弁
クイックリリース
手動・機械作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサイクル
高速弁Kシリーズ
PVR
KFPV
角形真空弁
丸形真空弁
I/Oターミナル

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


5ポート 3ポジション (サブベース付)

JC10□A7-25-PL
JC10□A8-25-PL
JC10□A9-25-PL




オプション


●ロック形手動ボタン：-81



●グロメット：-GL



●Sタイププラグコネクタ：-PS




形式	記号	A	B	備考
JC10F6,JC10A6		95.6	105.6	反対側ソレノイド端面までの全長
JC10F7～JC10F9,JC10A7～JC10A9		105.6	115.6	
JC10LF6,JC10LA6,JC10SF6,JC10SA6		—	105.6	
JC10LF7～JC10LF9,JC10LA7～JC10LA9		—	115.6	
JC10SF7～JC10SF9,JC10SA7～JC10SA9				

2・3・5ポート混合取付用

JCM□F



(直接配管形)



(搭載例)

JCM6F

- stn.1 JC10F3-PL-D4
- stn.2 JC10F4-PL-D4
- stn.3 JC10F5-PL-D4
- stn.4 JC10F6-PL-D4
- stn.5 JC10F7-PL-D4
- stn.6 JCBP



連数別寸法

連数	L	P
2	38.5	30.5
3	49.0	41.0
4	59.5	51.5
5	70.0	62.0
6	80.5	72.5
7	91.0	83.0
8	101.5	93.5
9	112.0	104.0
10	122.5	114.5
11	133.0	125.0
12	143.5	135.5
13	154.0	146.0
14	164.5	156.5
15	175.0	167.0
16	185.5	177.5
17	196.0	188.0
18	206.5	198.5
19	217.0	209.0
20	227.5	219.5


プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

JCシリーズ マニホールド 寸法図 (mm)

2・3・5ポート混合取付用


JCM□A

(ベース配管形)



- [搭載例]
- JCM6A
- stn.1 JC10A3-PL-D4
 - stn.2 JC10A4-PL-D4
 - stn.3 JC10A5-PL-D4
 - stn.4 JC10A6-PL-D4
 - stn.5 JC10A7-PL-D4
 - stn.6 JCBP

●DINレール取付金具 (-DN)




連数別寸法

連数	L	P
2	40.5	30.5
3	51.0	41.0
4	61.5	51.5
5	72.0	62.0
6	82.5	72.5
7	93.0	83.0
8	103.5	93.5
9	114.0	104.0
10	124.5	114.5
11	135.0	125.0
12	145.5	135.5
13	156.0	146.0
14	166.5	156.5
15	177.0	167.0
16	187.5	177.5
17	198.0	188.0
18	208.5	198.5
19	219.0	209.0
20	229.5	219.5

電磁弁JEシリーズ

JE



プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック イキスト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチ
バルブ

G010

010

025

030

EA
EB

050

100

130
230

JA

JC
JE

iB-
ZERO

110

180

112
182

Fシリーズ

240

PA
PB

300

430

600

丸形

空気
作動弁

水取り
バルブ

チェック弁

シャトル弁

クイック
エキゾースト

手動・
機械
作動弁

TAC

PAG
PAU

ハイサ
イクル

高速弁
Kシリーズ

PVR

KFPV

角形
真空弁

丸形
真空弁

I/O
ターミナル

JEシリーズ 仕様一覧

仕様

基本形式と弁機能

項目	基本形式	直接配管・ F形マニホールド用	JE12□F1 JE12□F2 JE12□F3 JE12□F4	JE12□F5	JE12□F6	JE12□F7 JE12□F8 JE12□F9
		ベース配管・ A形マニホールド用	JE12□A1 JE12□A2 JE12□A3 JE12□A4	JE12□A5	JE12□A6	JE12□A7 JE12□A8 JE12□A9
ポジション数		2ポジション				3ポジション
ポート数		2・3ポート	5ポート			
弁機能		シングルソレノイド NC、NO	シングルソレノイド	ダブルソレノイド	クローズセンタ、エキゾースセンタ、プレッシャセンタ	

備考：オプション仕様と注文記号は250ページをご覧ください。

仕様

項目	基本形式	直接配管・ F形マニホールド用	JE12□F1 JE12□F2 JE12□F3 JE12□F4	JE12□F5	JE12□F6	JE12□F7 JE12□F8 JE12□F9
		ベース配管・ A形マニホールド用	JE12□A1 JE12□A2 JE12□A3 JE12□A4	JE12□A5	JE12□A6	JE12□A7 JE12□A8 JE12□A9
使用流体			空気			
作動方式			内部パイロット形			
流量特性 ^{注1}	音速コンダクタンスC dm ³ / (s・bar)		ベース配管 (A形) : 1.9			
	有効断面積S mm ²		ベース配管 (A形) : 9.5			
配管接続口径 ^{注2}			直接配管 (F形) : M5×0.8、ベース配管 (A形) : Rc1/8			
給油			不要			
使用圧力範囲 MPa			0.2～0.7			
保証耐圧力 MPa			1.05			
応答時間 ^{注3} ON／OFF時	ms	標準タイプ	12/28以下	20以下	12/30以下	
		低電流タイプ (L)	12/60以下	20以下	12/60以下	
		高応答タイプ(S)	6/10以下	8以下	6/10以下	
最高作動頻度	Hz	標準タイプ	5			
		低電流タイプ (L)	2			
		高応答タイプ (S)	10			
自己保持に必要な最小励磁時間 ^{注4} ms		—	50	—		
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃			5～50			
耐衝撃 m/s ²			1373.0 (軸方向294.2)	1373.0 (軸方向245.0)		
取付方向			自由			

注1：詳細は、247ページの流量特性の項をご覧ください。
2：詳細は、248ページの配管接続口径の項をご覧ください。
3：空気圧力0.5MPa時の値。3ポジションバルブはバルブ中立状態からの値です。
4：ダブルソレノイドの場合。

電気仕様

項目			定格電圧	DC12V(標準タイプ)	DC24V(標準タイプ)	DC24V(低電流タイプ)	DC24V(高応答タイプ)	
使用電圧範囲			V	10.8～13.2 (12±10%)	21.6～26.4 (24±10%)	21.6～26.4 (24±10%)	21.6～26.4 (24±10%)	
標準	電流値(定格電圧印加時) mA (r.m.s)			46	23	—	—	
	消費電力 W			0.55	0.55	—	—	
低 高 電 応 流 答 タ イ イ プ	電流値(定格電圧印加時)	起動	mA	—	—	23	125	
		定常	mA	—	—	6.3	46	
	消費電力	起動	W	—	—	0.55	3	
		定常	W	—	—	0.15	1.1	
	起動状態の時間(標準時間)			ms	—	—	200以下	30以下
	許容回路漏れ電流			mA	2	1	0.5	4
絶縁抵抗			MΩ	100以上(DC500Vメガによる値)				
LEDインジケータの色			赤					
サージ対策(標準装備)			フライホイールダイオード					

流量特性

流量特性の試験方法は、JIS B 8390:2000 (空気圧－圧縮性流体用機器－流量特性の試験方法) に適合する。

●単体使用時（継手付）


基本形式		流路	音速コンダクタンスC dm ³ / (s・bar)	臨界圧力比b	有効断面積S ^{注5} [Cv値] mm ²
直接配管 ^{注1}	JE12□F5 JE12□F6	1 (P) → 4 (A)	0.81	0.55	4.05 [0.23]
		1 (P) → 2 (B)	0.81	0.54	4.05 [0.23]
		4 (A) → 5 (R1)	0.75	0.44	3.75 [0.21]
		2 (B) → 3 (R2)	0.76	0.43	3.80 [0.21]
	JE12□F7 JE12□F8 JE12□F9	1 (P) → 4 (A)	0.80	0.51	4.00 [0.22]
		1 (P) → 2 (B)	0.80	0.52	4.00 [0.22]
		4 (A) → 5 (R1)	0.71	0.41	3.55 [0.20]
		2 (B) → 3 (R2)	0.72	0.43	3.60 [0.20]
ベース配管 ^{注2} (サブベース付)	JE12□A5 JE12□A6	1 (P) → 4 (A)	1.91	0.19	9.55 [0.53]
		1 (P) → 2 (B)	1.93	0.18	9.65 [0.54]
		4 (A) → 5 (R1)	1.90	0.15	9.50 [0.53]
		2 (B) → 3 (R2)	1.90	0.12	9.50 [0.53]
	JE12□A7 JE12□A8 JE12□A9	1 (P) → 4 (A)	1.42	0.20	7.10 [0.39]
		1 (P) → 2 (B)	1.49	0.21	7.45 [0.41]
		4 (A) → 5 (R1)	1.37	0.18	6.85 [0.38]
		2 (B) → 3 (R2)	1.28	0.14	6.40 [0.36]

●マニホールド搭載時（継手付）


基本形式		流路	音速コンダクタンスC dm ³ / (s・bar)	臨界圧力比b	有効断面積S ^{注5} [Cv値] mm ²
F形マニホールド ^{注3} (直接配管形)	JE12□F1 JE12□F2 JE12□F3 JE12□F4 JE12□F5 JE12□F6	1 (P) → 4 (A)	0.88	0.64	4.40 [0.24]
		1 (P) → 2 (B)	0.88	0.63	4.40 [0.24]
		4 (A) → 5 (R1)	0.90	0.20	4.50 [0.25]
		2 (B) → 3 (R2)	0.91	0.20	4.55 [0.25]
		1 (P) → 4 (A)	0.84	0.59	4.20 [0.23]
	JE12□F7 JE12□F8 JE12□F9	1 (P) → 2 (B)	0.85	0.59	4.25 [0.24]
		4 (A) → 5 (R1)	0.85	0.20	4.25 [0.24]
		2 (B) → 3 (R2)	0.85	0.21	4.25 [0.24]
A形マニホールド ^{注4} (ベース配管形)	JE12□A1 JE12□A2 JE12□A3 JE12□A4 JE12□A5 JE12□A6	1 (P) → 4 (A)	1.62	0.38	8.10 [0.45]
		1 (P) → 2 (B)	1.63	0.38	8.15 [0.45]
		4 (A) → 5 (R1)	1.82	0.10	9.10 [0.51]
		2 (B) → 3 (R2)	1.77	0.18	8.85 [0.49]
		1 (P) → 4 (A)	1.34	0.40	6.70 [0.37]
	JE12□A7 JE12□A8 JE12□A9	1 (P) → 2 (B)	1.37	0.24	6.85 [0.38]
		4 (A) → 5 (R1)	1.34	0.08	6.70 [0.37]
		2 (B) → 3 (R2)	1.26	0.17	6.30 [0.35]

注1：配管ポート1 (P)、2 (B)、4 (A) にクイック継手ATSH6-M5-Dを取り付けた場合。
2：配管ポート1 (P)、2 (B)、4 (A) にクイック継手ATS8-01を取り付けた場合。
3：配管ポート2 (B)、4 (A) にクイック継手ATSH6-M5-Dを取り付けた場合。
4：配管ポート2 (B)、4 (A) にクイック継手ATS6-01-Dを取り付けた場合。
5：有効断面積Sは、音速コンダクタンスCから換算した数値 (S=5.0×C)。

ベース配管形（有効断面積S=9.5mm²）



直接配管形（有効断面積S=4.4mm²）




・図は放出法による流量計算式を使用しています。
・流量は、目安としてご覧ください。

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック イキースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


5ポート、2ポジション

シングルソレノイド





JE12F5
非通電時

ダブルソレノイド



JE12F6
〔ソレノイド12(SB)に通電後、解除した状態〕




主要部材質

名称	材質
本体	アルミ合金 (アルマイト)
主軸	アルミ合金 (アルマイト)
リップシール	合成ゴム
フラップ	合成ゴム
バルブ	
取付ベース	軟鋼 (ニッケルめっき)
サブベース	アルミ合金 (アルマイト)
プランジャ	電磁ステンレス
コラム	電磁ステンレス
エンドカバー	樹脂
マニ ホールド	
本体	アルミ合金 (アルマイト)
ブロックプレート	軟鋼 (ニッケルめっき)
パッキン	合成ゴム

5ポート、3ポジション


〔14 (SA)、12 (SB) とともに非通電時〕

クローズドセンタ




JE12F7

エキゾーストセンタ






JE12F8

プレッシャセンタ




JE12F9



プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

JEシリーズ バルブ単体 注文記号



取付ベースなし

無記入

取付ベース付 (底面取付用)

-21

取付ベース付 (側面取付用)

-22

側面取付用取付ベースは、添付されています。

マフラなし

無記入

直接配管用マフラ付^{注1}

-75

サブベース配管用マフラ付^{注2}

-75

ノンロック形

無記入

ロック形^{注3}

-81

レバー形 (誤作動防止機構付)

-84

Sタイププラグコネクタ
リード線300mm

-PS

Lタイププラグコネクタ
リード線300mm

-PL

Sタイププラグコネクタ
リード線1000mm

-PS1

Lタイププラグコネクタ
リード線1000mm

-PL1

Sタイププラグコネクタ
リード線3000mm

-PS3

Lタイププラグコネクタ
リード線3000mm

-PL3

Sタイププラグコネクタ
コネクタなし

-PSN

Lタイププラグコネクタ
コネクタなし

-PLN

グロメット^{注4}
リード線300mm
(防湿仕様)

-GL

電圧


-DC24V

-DC12V^{注5}

	形式	バルブ仕様	取付ベース	サブベース	マフラ	手動機構	配線仕様	電圧
直接配管	JE12 標準タイプ JE12L 低電流タイプ JE12S 高応答タイプ	<div>F1 F2</div> <div>F3 F4 F5</div> <div>F6 F7 F8 F9</div>	<div>無記入 -21 -22</div> <div>無記入 -22</div>		<div>無記入</div> <div>-75^{注1}</div>	<div>無記入</div> <div>-81^{注3}</div> <div>-84</div>	<div>-PS -PS1 -PS3 -PSN -PL -PL1 -PL3 -PLN -GL^{注4}</div>	<div>-DC24V -DC12V^{注5}</div>
ベース配管	JE12 JE12L JE12S	<div>A1 A2</div> <div>A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9</div>	<div>無記入</div>	<div>-25</div>	<div>無記入</div> <div>-75^{注2}</div>	<div>無記入</div> <div>-81^{注3}</div> <div>-84</div>	<div>-PS -PS1 -PS3 -PSN -PL -PL1 -PL3 -PLN -GL^{注4}</div>	<div>-DC24V -DC12V^{注5}</div>


注1: 直接配管用のマフラはM5×0.8のため、サブベース配管用には使用できません。
 2: サブベース配管用マフラ付の場合は、必ず-25(サブベース)と-75(マフラ)の両方を記入してください。
 サブベース配管用のマフラはRc1/8のため、直接配管用には使用できません。

3: ロック形手動ボタンは、高応答タイプJE12Sにはありません。
 4: グロメットは、低電流タイプJE12L、高応答タイプJE12Sにはありません。
 5: DC12V仕様は、低電流タイプJE12L、高応答タイプJE12Sにはありません。




■マニホールド仕様

F形 (直接配管形)



F

A形 (ベース配管形)



A

■取付方式

直接取付



無記入

DINレール取付金具付 (A形マニホールドのみ)



-DN

取付金具は、添付されています。

■バルブ仕様

- F1, A1 : 2ポート常時閉 (NC)
- F2, A2 : 2ポート常時開 (NO)
- F3, A3 : 3ポート常時閉 (NC)
- F4, A4 : 3ポート常時開 (NO)
- F5, A5 : 5ポート2ポジション・シングル
- F6, A6 : 5ポート2ポジション・ダブル
- F7, A7 : 3ポジション・クローズドセンタ
- F8, A8 : 3ポジション・エキゾーストセンタ
- F9, A9 : 3ポジション・プレッシャセンタ

■手動機構

ノンロック形



無記入

ロック形^{注2}



-81

レバー形 (誤作動防止機構付)



-84

■形式

JE12

標準タイプ

JE12L


低電流タイプ

JE12S

高応答タイプ

■配線仕様

Sタイププラグコネクタ リード線300mm



-PS

Lタイププラグコネクタ リード線300mm



-PL

Sタイププラグコネクタ リード線1000mm



-PS1

Lタイププラグコネクタ リード線1000mm



-PL1

Sタイププラグコネクタ リード線3000mm



-PS3

Lタイププラグコネクタ リード線3000mm



-PL3

Sタイププラグコネクタ コネクタなし



-PSN

Lタイププラグコネクタ コネクタなし



-PLN

グロメット^{注3}
リード線300mm
(防湿仕様)



-GL

■電圧

-DC24V

-DC12V^{注5}

形式	連数	マニホールド仕様	取付方式	ステーション	形式	バルブ仕様	手動機構	配線仕様	電圧	
マニホールド形式					搭載バルブ形式					
JEM	2 ・ ・ ・ 20	F		stn.1 ・ ・ ・ stn.□ 注1	JE12 JE12L JE12S	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9	無記入 -81注2 -84	-PS -PS1 -PS3 -PSN -PL -PL1 -PL3 -PLN -GL注3	-DC24V -DC12V注5	
		JEBP（ブロックプレートの場合）								
		A		stn.1 ・ ・ ・ stn.□ 注1	JE12 JE12L JE12S	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9	無記入 -81注2 -84	-PS -PS1 -PS3 -PSN -PL -PL1 -PL3 -PLN -GL注3	-DC24V -DC12V注5	
		JEBP（ブロックプレートの場合）								

注1 : マニホールドの左側からのバルブ取付位置。

2 : ロック形手動ボタンは、高応答タイプJE12Sにはありません。

3 : グロメットは、低電流タイプJE12L、高応答タイプJE12Sにはありません。

4 : DC12V仕様は、低電流タイプJE12L、高応答タイプJE12Sにはありません。

プチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

ブチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

JEシリーズ アディショナルパーツ 注文記号

ブロックプレート（ブロックプレート、取付ねじ2本）

JEBP

コネクタ関係

EAZ -

コネクタ仕様

P : コネクタ・リード線長さ300mm

P1 : コネクタ・リード線長さ1000mm

P3 : コネクタ・リード線長さ3000mm

PN : コネクタ・リード線なし（コンタクト付）

DINレール取付金具（ねじ付）

JEZ -DN



コモンコネクタアセンブリ

EAZ -

コネクタ仕様

PA : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm

PA1 : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm

PA3 : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm

PB : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm

PB1 : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm

PB3 : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm

PC : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm

PC1 : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm

PC3 : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm

CPN : プラスコモン・コネクタ・リード線なし（ショートバー、コンタクト付）

MA : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm

MA1 : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm

MA3 : プラスコモンAタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm

MB : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm

MB1 : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm

MB3 : プラスコモンBタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm

MC : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ300mm

MC1 : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ1000mm

MC3 : プラスコモンCタイプ・コネクタ・リード線長さ3000mm

CMN : プラスコモン・コネクタ・リード線なし（ショートバー、コンタクト付）

Aタイプ形式: **EAZ-PA**※



黒（-）
赤（+）

Aタイプ形式: **EAZ-MA**※



黒（-）
赤（+）

Bタイプ形式: **EAZ-PB**※



赤（+）（コモン結線用）

黒（-）

Bタイプ形式: **EAZ-MB**※



黒（-）（コモン結線用）

赤（+）

Cタイプ形式: **EAZ-PC**※



赤（+）（コモン結線用）

黒（-）

赤（+）

Cタイプ形式: **EAZ-MC**※




黒（-）（コモン結線用）

黒（-）

赤（+）

※リード線長さ 無記入：300mm
1：1000mm
3：3000mm

使用例



Aタイプ Bタイプ Bタイプ Bタイプ Bタイプ Cタイプ

JEシリーズ バルブ単体 寸法図 (mm)

5ポート シングルソレノイド


JE12 ☐ **F1-PL**

JE12□F2-PL

JE12 F3-PL

JE12 F4-PL

JE12 F5-PL



F1：2ポート常時閉タイプ^①は2(B)、3(R2)ポートなし、5(R1)にプラグ

F2: 2ポート常時開タイプは4 (A)、5 (R1) ポートなし、3 (R2) にプラグ

F3 : 3ポート常時閉タイプは2 (B)、3 (R2) ポートなし

F4 : 3ポート常時開タイプは4 (A)、5 (R1) ポートなし

JEシリーズ バルブ単体 寸法図 (mm)

5ポート シングルソレノイド (サブベース付)


JE12 ☐ **A1-25-PL**

JE12 ☐ A2-25-PL

JE12 ☐ A3-25-PL

JE12□A4-25-PL

JE12 A5-25-PL






JE12 A1

JE12 A2


JE12 ☐ A3

JE12 ☐ **A4**

JE12 ☐ **A5**




JE12□A6-25-PL



JEシリーズ バルブ単体 寸法図 (mm)

5ポート 3ポジション
JE12□F7-PL
JE12□F8-PL
JE12□F9-PL




プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル


5ポート 3ポジション(サブベース付)

JE12□A7-25-PL
JE12□A8-25-PL
JE12□A9-25-PL




オプション


●取付ベース：-22
(側面取付用)




●ロック形手動ボタン：-81




●レバー形手動ボタン：-84



●グロメット：-GL



●Sタイププラグコネクタ：-PS




形式	記号	A	B	備考
JE12F6,JE12A6	111	121		
JE12F7～JE12F9,JE12A7～JE12A9	120	130		
JE12LF6,JE12LA6,JE12SF6,JE12SA6	—	121		反対側ソレノイド端面までの全長
JE12LF7～JE12LF9,JE12LA7～JE12LA9	—	130		
JE12SF7～JE12SF9,JE12SA7～JE12SA9				

2・3・5ポート混合取付用

JEM□F



(直接配管形)



[搭載例]

JEM6F

- stn.1 JE12F3-PL-D4
- stn.2 JE12F4-PL-D4
- stn.3 JE12F5-PL-D4
- stn.4 JE12F6-PL-D4
- stn.5 JE12F7-PL-D4
- stn.6 JEBP



連数別寸法

連数	L	P
2	42.5	34.5
3	55.0	47.0
4	67.5	59.5
5	80.0	72.0
6	92.5	84.5
7	105.0	97.0
8	117.5	109.5
9	130.0	122.0
10	142.5	134.5
11	155.0	147.0
12	167.5	159.5
13	180.0	172.0
14	192.5	184.5
15	205.0	197.0
16	217.5	209.5
17	230.0	222.0
18	242.5	234.5
19	255.0	247.0
20	267.5	259.5

ブチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック リリース
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル



プチ バルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
iB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル

JEシリーズ マニホールド 寸法図 (mm)

2・3・5ポート混合取付用

JEM□A

(ベース配管形)




[搭載例]


JEM6A

- stn.1 JE12A3-PL-D4
- stn.2 JE12A4-PL-D4
- stn.3 JE12A5-PL-D4
- stn.4 JE12A6-PL-D4
- stn.5 JE12A7-PL-D4
- stn.6 JEBP

stn.1 stn.2 stn.3 stn.4 stn.5 stn.6



●DINレール取付金具 (-DN)



連数別寸法

連数	L	P
2	44.5	34.5
3	57.0	47.0
4	69.5	59.5
5	82.0	72.0
6	94.5	84.5
7	107.0	97.0
8	119.5	109.5
9	132.0	122.0
10	144.5	134.5
11	157.0	147.0
12	169.5	159.5
13	182.0	172.0
14	194.5	184.5
15	207.0	197.0
16	219.5	209.5
17	232.0	222.0
18	244.5	234.5
19	257.0	247.0
20	269.5	259.5